

PARA PROGRAMAR EL TELEFONO DESPUES DEL 5 ABRIL.

Presione la tecla * y luego la tecla # después ingrese el código de 8 dígitos (por lo general el DNI del cliente) y el visor mostrará “PROGRAM (00-16)”

Luego presione las teclas “0”“9”; el visor debe mostrar “L1f: 06d, 2u/58s”

Presione la tecla “1” una vez; el visor debe mostrar: “L2f: 07d, 5u/25s”

Presione la tecla “2” dos veces; el visor debe mostrar: “L3f: **09d, 5u/25s**”

Si se pasara a “10d” o más, retroceda con la tecla “5”, hasta que aparezca “09d”.

Presione la tecla “#” 2 veces y el visor mostrará: “L3f: 06d, 7u/58s”

Después, presione la tecla “1” hasta que en el visor se muestre: “S2f: 10d, 20u/57s”

Presione la tecla “2” dos veces; el visor debe mostrar: “S2f: **12d, 20u/57s**”

Si se pasara a “13d” o más, retroceda con la tecla “5”, hasta que aparezca “12d”.

Presione la tecla “#” 2 veces y el visor mostrará: “S3f: 09d, 10u/57s”

Una vez hecho los cambios, cuelgue y pruebe marcando algún número celular. [Más Información](#)

Tabla de datos para las funciones 09 y 10, programación actual (Provincias)

Función 9	Función 10	Prefijos
L1f:06d,2u/58s L1s: ,2u/58s	LOC(1) Local Fijo	2, 3, 4, 5, 6, 7
L2f:09d,5u/23s L2s: ,5u/23s	LOC (2) Local Móvil	9
L3f:06d,7u/58s L3s: ,7u/58s	LOC (3) Local Rural	8
De L4 a L8	De LOC(4) a LOC(8)	En blanco
S1f:09d,5u/57s S1s: ,5u/57s	STD(1) Nacional Fijo	1, 4, 5, 6, 7, 8
S2f:12d,20u/57s S2s: ,20u/57s	STD(2) Nacional Móvil	19, 419, 429, 439, 449, 519, 529, 539, 549, 569 619, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 749 769, 829, 839, 849
S3f:09d,10u/57s S3s: ,10u/57s	STD(3) Nacional Rural	18, 418, 428, 438, 448, 518, 528, 538, 548, 568 618, 628,638, 648, 658, 668, 678, 728, 738, 748, 768, 828, 838, 848
De S4 a S8	STD(4) a STD(8)	En Blanco
I1f:23d,20/57s I1s: ,20/57s	IDD(1) Internacional	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I2f:23d,30/57s I2s: ,30/57s	IDD(2) Internacional	53, 91, 92, 93
De I3 a I8	De IDD(3) a IDD(8)	En blanco

En la siguiente figura, se muestra donde se debe hacer los cambios, por favor tome nota.

Para la nueva programación, SOLO se debe agregar 2 dígitos en la tabla de prefijos correspondientes a los celulares, tanto en los locales como en los de Larga distancia Nacional, en la función 09.

Explicación:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSIPTEL disponen que desde el sábado 5 de abril del 2008, se aumentara la **numeración celular** a 9 dígitos a nivel nacional, este aumento no implica cambio alguno con la programación de los teléfonos monederos y es más, se acomoda a su óptimo funcionamiento.

El aumento sigue de la siguiente forma:

Para Arequipa (95), Piura (96), La Libertad (94) y Lambayeque (97), se debe **AUMENTAR** dos dígitos al número de celular actual (94, 95, 96 y 97), como notará, comienza con el dígito 9.

Ejemplo: Si el número es 9143443 y es de Arequipa, el nuevo número será **95**9143443
 Si el número es 8668810 y es de Arequipa, el nuevo número será **95**8668810
 Si el número es 8012001 y es de Trujillo, el nuevo número será **94**8012001

En otros departamentos del Perú, al número actual, se debe **agregar** el código de ciudad **DESPUES del 9** y continuar con los dígitos siguientes. También en este caso comienza con el 9.

Ejemplo: Si el número es 9539453 y es de Puno, el nuevo número será **951**539453
 Si el número es 9942664 y es de Cusco, el nuevo número será **984**942664
 Si el número es 9791211 y es de San Martín, el nuevo número será **942**791211

Y para Lima y Callao, se debe **aumentar** el 9 al número actual.

Ejemplo: Si el número es 99664242, el nuevo número será **9**99664242
 Si el número es 81021212, el nuevo número será **9**81021212
 Si el número es 80101112, el nuevo número será **9**80101112

Función 9	Función 10
L1f:06d,2u/58s L1s: ,2u/58s	LOC(1) Local Fijo
L2f:09d,5u/23s L2s: ,5u/23s	LOC (2) Local <u>Móvil</u>
L3f:09d,10u/57s L3s: ,10u/57s	STD(3) Nacional Rural
S2f:12d,20u/57s S2s: ,20u/57s	STD(2) Nacional Móvil
S3f:09d,10u/57s S3s: ,10u/57s	STD(3) Nacional Rural
De S4 a S8	STD(4) a STD(8)

Cambiar dígitos en estos dos lugares 7d x 8) 9d y 10d x 12d

En consecuencia, los números dedicados para los celulares sigue siendo el 9, es por ello que SOLO se debe AUMENTAR 2 dígitos en la programación de los teléfonos monederos TELE-MAX.

Para el caso de una llamada de larga distancia, el modo de marcar debe ser como siempre se ha hecho, tomemos en cuenta que **NO SE HA HECHO NINGÚN CAMBIO** en lo que se refiere a Larga Distancia Nacional, ya que el **AUMENTO y/o MODIFICACIÓN**, solo es para el **NÚMERO DE CELULAR**, por tanto, la marcación para llamar a cualquier número de cualquier lugar, sigue siendo el mismo, es decir:

- Cero + código de ciudad + **NUEVO número celular**.
- Código operador de larga distancia (19xx) + cero + código de ciudad + **NUEVO número celular**.

Ejemplo: Si el número es 959143443, es un celular de arequipa y estoy en lima, debo marcar:
Cero (0) + código de ciudad (54) + nuevo número (959143443) = 054-959143443
Código operador Larga Distancia (19xx) + Cero (0) + código de ciudad (54) + **nuevo número (959143443) = 19xx 054-959143443**

Si en número es 999664242, es un celular de lima y estoy en arequipa, debo marcar:
Cero (0) + código de ciudad (1) + nuevo número (999664242) = 01-999664242
Código operador Larga Distancia (19xx) + Cero (0) + código de ciudad (1) + **nuevo número (999664242) = 19xx 01-999664242**

NOTA: El 19xx es en el caso de no haber preseleccionado con ningún operador de Larga Distancia.

Si tiene dudas o no puede hacer los cambios, tiene las siguientes alternativas:

1. Consígase dos líneas, una línea de teléfono para que nos llame Ud. (Lima – 01-2224080) y la otra línea, para conectar su teléfono TELE-MAX y programar con la ayuda de nuestro personal técnico.
2. Envíe el equipo TELE-MAX a Lima: Calle La Florida 119 – San Isidro a los nombres: Omar Juárez Rivera y Henry Vera Vasquez ó Arequipa: Av. Independencia 339 – La Victoria a nombre de David Ventura. Todos los envíos deben ser: **entrega a domicilio** y el costo del servicio por la nueva programación es de S/.30.00. No incluye gastos de envío.
3. Deposite el monto por la programación a la cuenta 194-15804597-0-37, Banco de Crédito del Perú, a nombre de Francisco Paredes Casilla. Una vez hecho el depósito, confirmemos el número de operación, por medio de un FAX al número 01-2224080.

[Regresar](#)

Lima 04 abril del 2008

La administración